

## SONY 社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：SRG-XP1 ご運用時のご案内

SONY 社製の SRG-XP1 を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

### ■使用環境について

- SONY 社製の SRG-XP1 に対応しているエルーアは、エルーアVシリーズ (AS-5000/AS-5200/AS-5200M/AS-5200MC/AS-5500M/AS-5500MC/AS-5800M/AS-5800MC)、およびエルーア6シリーズ (AS-6000/AS-6200/AS-6200M/AS-6200MC/AS-6500M/AS-6500MC/AS-6800M/AS-6800MC) のみとなります
- SONY 社製の SRG-XP1 は H.264 ユニキャスト (RTSP および、RTP) による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください

### ■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

#### ① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイを設定してください

#### ② カメラの ONVIF に関する設定

カメラのブラウザより [Setting]-[Security]-[User] タブ内にて以下の設定を行ってください

- 必要に応じて、「Administrator」のユーザーを編集してください (ユーザー名、パスワードは 15 文字以内で入力してください) このときにユーザー/パスワードはエルーアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください

### ③ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザより[Setting]-[System]-[Date & time]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 「Time setting」にて「Synchronize with NTP」を選択して「Time zone」にて「(UTC+09:00)Osaka, Sapporo, Tokyo」を選択して「OK」してください

### ④ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[Setting]-[Video]-[Video codec]タブ内の Image 2 にて、以下の設定を行ってください

- [Codec 2]にて「H.264」を選択してください
- [Size 2]にてエルーアに配信を行いたい解像度を選択してください
- [I-picture ratio 2]にて「30」を選択してください
- [Bit rate 2]にてエルーアに配信を行いたいビットレートを入力してください

すべての設定が終わったら、「保存」してください

### ⑤ カメラの音声配信に関する設定

(エルーアからカメラ音声を出すときのみ)カメラのブラウザより[Setting]-[Audio]-[Audio]タブにて、以下の設定を行ってください

※エルーア 5 シリーズでは以下の設定を行っても音声の出力はできません。

- 「Enable」にチェックを入れてください

すべての設定が終わったら、「保存」してください

### ⑥ その他の設定


カメラの日時表示 (OSD) に関する設定は、適宜カメラブラウザより行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

## ■ エルーアにカメラを登録する方法について

SONY 社製の SRG-XP1 は、かんたん登録は行なえません。カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください。

カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します。

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>



The screenshot shows the 'カメラ詳細設定' (Camera Detailed Settings) screen. It has several input fields: 'ユーザー名' (User Name), 'パスワード' (Password), 'アドレス' (Address), and 'ポート番号' (Port Number). The 'ポート番号' field is pre-filled with '80'. There are also buttons for '登録' (Register), '戻る' (Back), and '再登録' (Re-register). Three blue callout boxes point to the 'ユーザー名', 'パスワード', and 'アドレス/ポート番号' fields.

- ONVIF のユーザー名を入力
- ONVIF のパスワードを入力
- カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」を入力してください
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」に対応するパスワード」を入力してください
- 「アドレス」には、カメラのアドレスを入力してください
- 「ポート番号」には、「8080」を入力してください

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください

登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります

## ■ カメラの登録後の設定について

SONY 社製の SRG-XP1 を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<SONY 社製の本カメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>



- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください

## ■ 運用時の注意

- 本カメラは OSD による日時表示を行うことができないため、エルーアよりカメラの録画を行うときに、正確な録画時刻を表示することができません ご注意ください
- エルーア 5 シリーズでは、カメラの音声の出力を行うことはできません