

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2018年1月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット YS-3200M

■ 概要

YS-3200M (以下、本機) は、最大16台のネットワークカメラ (以下、カメラ) の画像をモニタリングすることができる、ネットワークカメラ モニタリングユニットです。

■ 特長

・高精細画像監視

最大1920×1080 (Full HD) の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。

動画圧縮方式は、M-JPEG と H.264 に対応しています。

・無線リモコン操作

設定・操作は付属のワイヤレスリモコンから行います。

複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、干渉がありません。

・外部制御、設定ツール

ネットワーク経由で、PCまたはスマートフォンからWebブラウザを使って操作が可能です。

リモコンの届かない場所からの操作や、ネットワーク上の複数の本機を個別に操作が出来ます。

また、PC用の設定作成ツール (本機からダウンロード) を使い、設定ファイルの作成が出来ます。

・ファンレス・静音構造

消費電力の低減により発熱を抑え、ファンレスを実現。メンテナンス性と静音を両立しています。

■ 仕様

● 主な定格

登録カメラ台数	最大16台
表示能力	1920×1080 Total 160fps 以上 (10fps 以上/1台) ※カッコ内は16台接続時のカメラ1台あたりのフレームレートとなります。 ※本仕様は目安であり、動作を保証するものではありません (環境により異なります)。
表示レイアウト	分割表示 : 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割 A / 6分割 B / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 / 2分割 (縦) / 8分割 (縦) シーケンス : 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割 A / 6分割 B / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 2分割 (縦) / 8分割 (縦)
モニター出力端子	VGA (高密度Dサブ 15ピン) ×1 系統 or HDMI×1 系統 ※出力は択一となります。
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1 系統
USB	前面「HDD」端子 USB3.0×2 ※本機での録画は出来ません 前面「REMCON」端子 USB2.0×2 ※1ポートは付属リモコン用受信ユニットが専有 後面「USB」端子 USB2.0×2 ※設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用
動作環境	温度 0~40℃ 湿度 10~90% (結露なきこと)
電源	DC19V 65W 以下 (専用 AC アダプターAC100V 50/60Hz) 通常時約 30W
重量	約 1,450g (AC アダプター含まず)
寸法	幅 40mm 高さ 165mm 奥行き 200mm (突起部、スタンド・AC アダプター含まず)
仕上げ	ツヤ消しブラック プラスチック/メタル
設置	縦置き (縦置きスタンド付属)

● 対応カメラ


Panasonic	カメラ BB	BB-HCM100, 110, 511, 515, 527, 531, 547, 580, 581, 701, 705, 715, 735, SC364, 382, 384, SP104W, ST162, 165, SW172, 174W, 175, 374
	i-pro	DG-NF282, 302, NP244, 304, 502, NS202A, NW502S, 960, WJ (DG)-GXE100, 500, WV (DG)-S1110, 1111, 1112, 1130, 1131, 1510, 1511, 1531, 2110, 2111, 2130, 2131, 2511, 2531, 6110, 6130, 6111, 6131, 6530, WV (DG)-SC385, 386, 387, 588, SF132, 135, 138, 334, 335, 438, 539, SFN110, 130, 310, 311, 531, 611, 631, SFV110, 130, 311, 531, 611, 631, SP102, 105, 304, 305, 509, SPN310, 311, 531, 611, 631, SPW310, 311, 611, 631, SUD638, SW155, 158, 314, 316, 355, 395, 396, 397, 458, 559, 598, X6511, 6531
AXIS		M1004-W, 1011, 1025, 1034-W, 1045, 1054, 1065, 1103, 1104, 1113, 1114, 1124, 1125, 1144, 1145, M2014-E, 2025, M3006, 3011, 3014, 3024, 3025, 3044, 3045, 3104, 3105, 3113, 3114, 3203, 3204, 5013, 5014, M7001, 7011, P1204, 1214, 1311, 1343, 1344, 1346, 1353, 1354, 1355, 1364, 1365, 1405, 1425, 3214, 3215, 3225, 3301, 3304, 3343, 3344, 3346, 3353, 3354, 3363, 3364, 3384, 5414, 5415, 5512, 5514, 5515, 5522, 5532, 5534, 5624, 5635, Q1602, 1604, 1614, 1615, 1635, 1755, 1765, 1775, 3505, 3615, 6042, 6044, 6054, 6055, 6115, 7401, 7404, 7411, 8414, V5915
SONY		SNC-CH/DH 110, 120, 140, 160, 180, 210, 220, 240, 260, 280, SNC-CX600, 600W, SNC-EB600, 600B, 602R, 630, 630B, 632R, 640, 642, SNC-EM600, 602R, 630, 632R, 641, SNC-RS86N, SNC-VB600, 600B, 630, 632, 635, SNC-VM600, 600B, 602R, 630, 632R, 642, SNC-WR600, 602, 630, 632, SMC-XM631, 632, SNC-ZB550, ZM550, SNT-EX101E, 104
CANON		VB-C500, 60, VB-H41, 43, 610, 630, 651, 652, 710, 730, 751, 760, 761, VB-M40, 42, 50, 600, 620, 640, 641, 700, 720, 740, 741, VB-R10, 11, 12, 13, S30, 31, 800, 805, 900, 905, 910
ELMO		ESN-H2300, 2500, 2500VP, 8500WP, 9300, 9500
JVC ケンウッド		VN-H128, 137, 157, 228, 237, 257, 28, 328, 37, 57
TOA		N-C3100, 3120, 3200, 3220, 3300, 3420, 3500, 3700, 3820

※最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

■ 付属品

- ・取扱説明書（保証書付） …… 1冊
- ・ACアダプター、ケーブル … 1式
- ・スタンド（2枚1組）（取付ビス4本付属） … 1式
- ・リモコン+USB レシーバー（本体装着済み） … 1式
- ・単4形乾電池（試供品として2本）

■ 外観図（単位:mm）



※本仕様及び図は開発中のものです。製品版では変更になる場合があります。