

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2016年5月現在のものです。

## ネットワークカメラ モニタリングユニット YS-2000

### ■ 概要

YS-2000（以下、本機）は、最大8台のネットワークカメラ（以下、カメラ）の画像をモニタリングすることができるネットワークカメラ モニタリングユニットです。

### ■ 特長

#### ・高精細画像監視

最大1920×1080（Full HD）の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。  
動画圧縮方式は、M-JPEGに加え、H.264にも対応しています。

#### ・かんたん設定

かんたん設定を行うことで、すぐにネットワークカメラのモニタリングを開始できます。  
わずらわしいネットワークの設定を行う必要がありません。

#### ・リモコン操作

設定・操作はすべて付属のリモコンから行います。ワイヤレスな操作を実現しています。

#### ・USB接続型外付けハードディスクの使用

市販のUSB接続型外付けハードディスク（別売り、以下HDD）を接続することにより、最大8台のネットワークカメラの画像を録画することができます。

#### ・HDMI対応

本機はHDMI（High-Definition Multimedia Interface）に対応しているモニターを接続することができます。

HDMIケーブル（別売）を使って接続することにより、ネットワークカメラの画像をより高品質に表示することができます。

### ■ 仕様

#### ● 主な定格

登録カメラ台数	最大8台
表示能力	画像サイズ：1920x1080 カメラ5台 画像サイズ：1280x960～320x240 カメラ8台 ※環境により異なります。
表示レイアウト	単画/単画×8 シーケンス/2分割/2分割×4 シーケンス/4分割/4分割×2 シーケンス /6分割A/6分割B/8分割/9分割
モニター出力端子	VGA（HD-Dsub15pin）×1系統 or HDMI×1系統 ※出力は択一となります。
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1系統
外部ストレージ端子	USB2.0
動作温度	0～40℃
録画カメラ台数	最大8台（HDD接続時）
録画日数	特定条件下で、カメラ8台30日分（HDD2TB接続時）
電源	DC19V 65W以下（専用ACアダプターAC100V 50/60Hz）通常時約35W
重量	約1,550g（ACアダプター含まず）
寸法	幅26mm 高さ190mm 奥行き150mm（スタンド、ACアダプター含まず）
仕上げ	ブラック ツヤ消し塗装鋼板

● 対応カメラ

Panasonic	カメラ BB	BB-HCM100, 110, 511, 515, 527, 531, 547, 580, 581, 701, 705, 715, 735, SC364, 382, 384, 384A, SP104W, ST162, 162A, 165, 165A, SW172, 172A, 174W, 174WA, 175, 175A, 374
	i-PRO	DG-GXE100, NF282, 282WD, 302, NP244, 304, 502, NS202A, NW502S, 960, SC385, 386, SF132, 135, 334, 335, 438, 539, SP102, 304V, 305, 509 (J), SW155, 314 (J), 316 (J), 316L (J), 355, 395 (J), 395A (J), 396 (J), 396A (J), 397J (AJ), 458, 559, WJ-GXE500, WV-SC387, 588, SF138, SFN310J, 311, 531, 611L, 631L, SFV311, 531, 611L, 631L, 631LT, SW158, 598J, SP105A, SPN310V, 311, 531, 611, 631, SPW310, 311AL, 611LJ, 611J, 631LJ, 631LTJ
AXIS	M1011, 1025, 1034, 1054, 1103, 1104, 1113, 1114, 1144, 1145, 2014-E, 3006-V, 3011, 3014, 3024, 3025, 3113-R, 3113-VE, 3114-R, 3114-VE, 3203, 3204, 5013, 5014, 7001, P1204, 1214, 1311, 1343, 1344, 1346, 1353, 1354, 1355, 1365, 1405, 3215, 3245, 3301, 3304, 3343, 3344, 3346, 3353, 3354, 3363-V, 3363-VE, 3364-V, 3364-LV, 3364-VE, 3364-LVE, 3384-V, 3384-VE, 5414, 5512, 5522, 5532, 5534, 5624, 5635, Q1602, 1604, 1614, 1755, 1765, 3505, 6044, 7401, 7404, 7411, 8414	
SONY	SNC-CH/DH 110, 120, 140, 160, 180, 210, 220, 240, 260, 280, SNC-CX600, 600W, SNC-EB600, 600B, 602R, 630, 630B, 632R, SNC-EM600, 630, 602R, 632R, SNC-RS86N, SNC-VB600, 600B, 630, 632, 635, SNC-VM600, 602R, 600B, 630, 632R, SNC-WR600, 602, 630, 632, SMC-XM631, 632, SNC-ZB550, ZM550, SNT-EX101E, 104	
CANON	VB-C60, 500D, VB-M40, 42, 42B, 600D, 600VE, 620D, 620VE, 640, 641, 740, 741, 700F, 720F, VB-H41, 43, 43B, 610D, 610VE, 630D, 630VE, 710F, 730F, VB-S30D, 31D, 800D, 805D, 900F, 905F, VB-R10, 11	
ELMO	ESN-H2300, 2500VP, 8500WP, 9500, 2500, 9300	
JVC ケンウッド <sup>※</sup>	VN-H28, 37, 57, 128, 137, 157WP, 228, 237, 257, 257VPC, 328	
TOA	N-C3100-3, 3120, 3120-3, 3200-3, 3220-3, 3420-3, 3420R3, 3500, 3700, 3820-3	

● 推奨品

外付け HDD	バッファロー	[4. 0TB] HD-LX4. 0U3D, HD-LXV4. 0TU3C [2. 0TB] HD-LX2. 0U3D, HD-LX2. 0TU3C [1. 0TB] HD-LX1. 0U3D, HD-LX1. 0TU3C
---------	--------	--

■ 付属品

- ・取扱説明書（保証書付） …… 1冊
- ・ACアダプター、ケーブル …… 1式
- ・リモコン …… 1式
- ・ゴム足 …… 4つ
- ・スタンド …… 1個
- ・単4形乾電池（試供品として2本）

■ 外観図（単位:mm）

